



ПАСПОРТ

CO-L504X-PTZ08Pv3

5Мп PTZ IP ВИДЕОКАМЕРА С PoE, 4X



Арт. 500-105

comonyx.com / cctvonyx.ru

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

IP камера **ComOnyx CO-L504X-PTZ08Pv3**, выполненная в прочном металлическом корпусе, предназначена для установки на улице или в помещении. Способна вести съемку с высоким разрешением 5 Мп (2592x1944). Поворотный механизм позволяет вести наблюдение на большой территории. Поддержка 220 предустановок и 3 маршрутов патрулирования помогут облегчить работу операторам. Настройка камеры и просмотр изображения осуществляется через браузер или программу для ПК. Программное обеспечение поддерживается как ПК, так и смарт устройствами, работающими на базе Android и iOS. Для подключения используется кабель «Витая пара».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	
Тип матрицы	1/2.8" CMOS Sony IMX335
Процессор	GK7205V300
Разрешающая способность, Мп	5 Мп
Размеры кадра (Pixel)	2592x1944, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720, 720x480, 352x288
Минимальная освещенность, Люкс	0.05Люкс (цвет) / 0.01Люкс (ч/б)
ИК подсветка, м	40м Адаптивная ИК подсветка (Управляемая Вкл/Выкл)
Видеокодек	H.264/ H.265
Аудиокодек	G.711A, G.711U
Электронный затвор	Авто, Ручной от 1/25 до 1/10000
Аудиовход	1 (разъем RCA)
Аудиовыход	1 (разъем RCA)
Отношение сигнал/шум, дБ	более 50 дБ
Функции	
День / Ночь	Убираемый ИК фильтр, Сенсор Вкл / Выкл
Автоматическая регулировка усиления	AGC, 0x-255x
Баланс белого	AWB, MWB (от 0 до 255 по R и B каналам)
Расширение динамического диапазона	D-WDR Авто, Слабый, Средний, Супер
Компенсация фоновой засветки	BLC (on / off)
Подавление шумов	2DNR, 3DNR (0-255)
Подавление мерцания	50Hz, 60Hz
Коррекция искажения от объектива (дисторсия)	Lens Distortion Correction (on / off)
Изменение качества областей кадра	ROI (максимум 3 зоны)
Детектор движения	Есть, 18x22 зон
Реакции на событие	По расписанию, по детектору движения.
Регулировки изображения	Яркость, контрастность, насыщенность, цветность, переворот, зеркалирование.
Антитуман, увеличение контраста	Есть (on / off)
Сеть	
Скорость передачи, к/с	20fps 2592x1944, 25fps 2560x1440
Сетевые потоки (Количество / Разрешение)	2 потока / 2592x1944, 720x480
Безопасность соединения	Защита паролем
Поддерживаемый браузер	IE11, Chrome
Сетевой клиент (Windows, MAC)	IVMS320
Облачный клиент (APP)	IVS365
Канал передачи данных	Ethernet, RJ45 (10/100 Base-T)
Протоколы	TCP/IP, HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, HTTPS, P2P, ONVIF совместимость
Управление битрейтом	VBR, CBR (до 10Mbit)
Объектив, PTZ	
Фокусное расстояние	2,8 - 12 мм с автофокусировкой
Крепление объектива	Встроенное
Зум Оптический / Цифровой	4X
Управление диафрагмой	Автоматическое
Углы обзора	Горизонталь 108.2°-32.7°, Вертикаль 57°-18.4°

Скорость наклона, град./с	1-20
Скорость поворота, град./с	1-25
Угол поворота, град.	350
Угол наклона, град.	70
Количество предустановок, шт	220
Маршрут патрулирования	3 маршрута до 16 точек (имеется автопанорамирование)
Общие параметры	
Потребляемый ток	0,5А
Напряжение питания, В	12В
Потребляемая мощность, Вт	7Вт
Тип PoE, Потребляемая мощность, Вт	PoE (IEEE 802.3af), 6Вт
Класс защиты, IPxx	IP66, IK10
Диапазон рабочих температур	-40°C ... + 50°C
Вес, г	650
Размеры, мм	110мм (D) x 90,5мм (H)

* Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. IP камера: 1 шт
2. Крепежная пластина: 1 шт
3. Крепежный набор: 1 шт
4. Паспорт: 1 шт
5. Упаковка: 1 шт




НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ



1. Audio выход (белый)
2. Разъем питания 12В пост



3. Audio вход (красный)
4. Разъем RJ45 PoE



РАЗМЕРЫ



УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

После распаковки необходимо произвести осмотр устройства. Убедитесь в отсутствии механических повреждений. Перед установкой и подключением устройства отключите питание. Произведите подключение сетевых устройств к IP камере.

Подключите питание PoE или 12В в соответствующий разъем.
 Для входа в интерфейс камеры введите в браузере IE или Chrome ее адрес.
IP-адрес камеры по умолчанию: 192.168.1.168. Логин: «admin», пароль: «admin».
 Для поиска камеры с неизвестным IP адресом в локальной сети, используйте ПО «SearchTool».

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для исправной работы устройства необходимо соблюдать меры безопасности и правила эксплуатации:
 Не погружайте устройство в воду.
 Не допускайте детей к монтажу и использованию устройства.
 Не используйте устройство, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать устройство. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.
 Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию устройства, не помещайте его в скрытые полости.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающем предотвращение товара от механических и климатических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизацию необходимо осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Обращаем Ваше внимание, что, в связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в данное устройство могут быть внесены изменения, не ухудшающие его параметры и не отмеченные в настоящем руководстве.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в настоящем руководстве. Замена устройств осуществляется только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ:

Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки устройства в товарном виде.
 Видимых физических повреждений и/или следов вскрытия устройства.
 Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные бедствия, военные действия или иное.
 Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации

Примечание: Отсканируйте QR-код, чтобы скачать программное обеспечение и справочные материалы по данной модели.
 Также данную информацию можно найти на сайте <https://comonyx.com>

Изготовитель: ЮЯО Сенс импорт & экспорт Ко., ЛТД /
 YUYAO SENSE IMPORT & EXPORT CO., LTD
Адрес изготовителя: Янг Минг Вест Род, Ю ЯО Город, провинция Цзян,
 П.Р. Китай / Yang Ming West Road, Yu Yao City, Zhe Jiang Province, P.R.China.
Поставщик: ООО «Оникс СБ»
Адрес поставщика: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д.1, с.1

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.



Этот товар
на сайте

